

Sehr geehrter GEZE Kunde,

um unseren Monteuren zu ermöglichen Ihre Arbeit reibungslos durchführen zu können, sind ihrerseits einige baulichen Vorleistungen vorab zu erbringen. Diese haben wir für Sie in diesem Dokument aufgelistet.

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die beschriebenen baulichen Voraussetzungen bis zum Montagetermin geleistet sind.

Danke für Ihre Mithilfe!

Step Zu erbringenden baulichen Vorleistungen



1

Beauftragung

2

Terminfindung

3

Montage & elektrischer Anschluss

Allgemeine bauseitige Voraussetzungen

Bei Brand- oder Rauchschutztüren ist bauseits der Nachweis zu erbringen, daß die Tür mit dem Drehtürantrieb zugelassen ist. Bei Verwendung von Ansteuer- und Sicherheitssensoren muß hier zusätzlich eine Genehmigung des Türherstellers vorliegen, Türblatt zwecks Leitungsverlegung zu durchbohren.

Türen und Zargen fachgerecht montiert und für Antriebsmontage vorgerichtet

Türflügel muss in gutem mechanischen Zustand sein und sich leicht öffnen und schließen lassen

Fertigfußboden im Innen- und Außenbereich vorhanden (Notwendig für Einstellung der Sensorik)

Die Unterkonstruktion muss eine kraftschlüssige Befestigung des Antriebs gewährleisten

Freier Zugang zur Baustelle und im Türenbereich

Empfehlung: Das Setzen eines Türstoppers bei Antrieben mit Gestänge und / oder im Außenbereich

Bauseitige Voraussetzung Leitungsverlegung

230 V Netzzuleitung* und Steuerleitungen vom Programmschalter und den Steuerungselementen zum Türantrieb in den erforderlichen Dimensionen und Aderzahlen nach dem GEZE Kabelplan verlegt

Alle elektrischen Leitungen sind von einem lizenzierten Elektromeister nach den bestehenden Vorschriften VDE 0 100 und den Vorschriften des zuständigen E-Werks installiert

Netzanschluss (gemäß Kabelplan) an einen getrennten Stromkreis angeschlossen und separat abgesichert. Sicherung ist eindeutig gekennzeichnet

Leitungsverlegung innerhalb der Türe (bei verdeckter Montage)

Anschlusskabel für externes Bedienungstableau (wenn Teil des Lieferumfangs der Anlage)

Kabeladern (Steuerleitungen) sind durch verschiedene Farben oder numerisch gekennzeichnet und sind flexibel

UP-Dosen montiert (für Programmschalter/ Auslösetaster/ Kartenleser usw.)

* wird von GEZE Service nicht angeboten, soll die Leistung doch durchgeführt werden, dann bis zu einer max. Kabellänge von 5m und unter Ausschluss der BGV A3 Prüfung

4

Inbetriebnahme

Bauseitige Voraussetzung

Spannungsversorgung am Tag der Montage zuschaltbar

Die Begehungssituation muss sich in einem betriebsnahen Zustand befinden (Fertigfußboden im Innen- und Außenbereich vorhanden), dies ist notwendig, da ansonsten die Sensorik nicht korrekt eingestellt werden kann